

IC706MKII



TX (CW)@13.8V

	1,8MHz		3,5MHz		7,0MHz		10,1MHz		14,0MHz		18,0MHz		21,0MHz		24,0MHz		28,0MHz		50,1MHz		145MHz	
	P[W]	I[A]	P[W]	I[A]	P[W]	I[A]	P[W]	I[A]	P[W]	I[A]	P[W]	I[A]	P[W]	I[A]	P[W]	I[A]	P[W]	I[A]	P[W]	I[A]	P[W]	I[A]
LO	2	5,1	2,3	5,2	2,4	5,37	2,4	5,12	2,5	5,22	2,5	4,95	2,5	4,98	2,3	4,93	2,3	5,07	2,5	5,3	0,6	4,38
1	2,5	5,51	2,8	5,54	3,2	5,75	3,5	5,48	3,5	5,59	3,8	5,34	4	5,45	4	5,27	3,8	5,41	4	5,78	0,9	4,39
2	4,2	6,45	5	6,54	6,5	6,76	7	6,4	7	6,52	7,5	6,21	8	6,33	8	6,1	8	6,45	8	6,91	2	4,55
3	11	7,73	12	7,8	13	8,09	14	7,68	14,5	7,85	15	7,49	15	7,65	15	7,37	15	7,8	14	7,99	3	4,75
4	16	8,7	18	8,97	19	9,01	20	8,55	26	8,94	28	8,61	28	8,73	28	8,5	27	8,8	22	8,99	4,5	5,02
5	35	9,7	38	9,93	38	10,41	40	9,79	39	10,1	40	9,65	40	9,8	40	9,6	40	10,21	35	10,1	6,5	5,32
6	52	10,9	55	10,9	53	11,42	57	10,7	53	10,96	55	10,48	55	10,69	58	10,33	55	11,26	50	11,13	9	5,68
7	65	11,6	68	11,6	68	12,11	72	11,48	70	11,79	72	11,33	72	11,55	75	11,08	68	12,08	65	12	11	5,99
8	82	12,49	90	12,59	85	13,22	90	12,48	90	12,85	90	12,46	90	12,67	92	12,05	85	13,22	88	13,2	14	6,26
9	99	13,61	100	13,45	100	14,39	99	13,96	96	14,83	98	14,5	97	13,99	100	13,98	98	14,37	97	14,2	17	6,58
HI	103	14,1	108	13,8	107	14,83	110	14,54	108	14,9	110	14,85	110	14,8	110	14,88	107	14,9	103	14,5	19,5	6,83

RX @13.8V

Backlight	I [A]
HI	1,47
LO	1,36
OFF	1,06

PWR meter CN220
 KW520
 Metex M-3650D

31.1.2004 OK1CDJ